

MANUAL PARA USO DEL RELOJ

MODELO ZBP – 26D5

ARQUITECTURA DEL EQUIPO

La configuración es bastante simple como se puede apreciar, en la parte frontal observaremos el Visor o Display, el cual nos permitirá realizar el ingreso de datos al Reloj. Posee un teclado numérico para los efectos de utilización del mismo si así el usuario lo requiriese. En la parte posterior se aprecia 1 conector, el cual corresponde la conexión USB y además a la alimentación eléctrica.

CARACTERÍSTICAS:

- Múltiples formas de identificación: Huella + Password o Solo Huella o Huella + Tarjeta.
- Dimensión: 190 (Largo) * 16 (Ancho) * 12 (Espesor) mm.
- Pantalla LCD: 128x64 con luz de fondo blanco.
- Tiempo de identificación: <=2S.
- **Capacidad de usuario: 500 huellas, 500 tarjetas.**
- **Almacenamiento de transacciones: 10,000 registros.**
- Batería de Respaldo: 4 Horas de Duración.



USO DEL EQUIPO

Enrolamiento de Huellas del Usuario:

- 1_ Disponerse al Frente del equipo Montado y Encendido.
- 2_ Presionar “Enroll FP”.
- 3_ Observara un mensaje de confirmación “¿GRABAR HUE NUEVA HUE.?”.
- 4_ Si Usted esta registrando Datos nuevos, Seleccione “OK” y coloque el Código que le asigno a la persona.
- 5_ Si Usted desea registrar otra huella digital entonces “ESC” y coloque el Código que le asigno a la persona.
- 6_ Seleccionar “OK”.
- 7_ El sistema informara “COLOQUE DEDO...”, la persona que será registrada debe de colocar el dedo sobre el sensor tres veces.
- 8_ Presione “OK” si desea guardar los cambios, si no desea guardar los cambios presione “ESC”.
- 9_ Presione “ESC” hasta salir del Menú, si va a registrar más usuarios siga los mismos pasos.

Enrolamiento de Tarjetas de Proximidad Usuario:

- 1_ Disponerse al Frente del equipo Montado y Encendido.
- 2_ Presionar “PW/Card”.
- 3_ Observara un MENU, “GRABAR RFID” (Grabar Tarjeta de Proximidad).
- 4_ Presione “OK”.
- 5_ Observara un mensaje de confirmación “¿GRABAR RFID NUEVA HUE.?”.

6_ Si Usted esta registrando Datos nuevos, Seleccione "OK" y coloque el Código que le asigno a la persona.

7_ Si Usted va a registrar otra tarjeta de proximidad, entonces presione "ESC" y coloque el Código que le asigno a la persona.

8_ Presionar "OK".

9_ El sistema informara "ACERQUE TARJETA", deberá acercar la tarjeta de proximidad sobre el sensor, observara que al momento de acercar la tarjeta aparecerá el código del fotocheck.

10_ Presione "OK" si desea guardar los cambios, si no desea guardar los cambios presione "ESC".

11_ Presione "ESC" hasta salir del Menú, si va a registrar más usuarios siga los mismos pasos.

Enrolamiento de Password del Usuario:

1_ Disponerse al Frente del equipo Montado y Encendido.

2_ Presionar "PW/Card".

3_ Observara un MENU, en el cual seleccionara la opción que desee "GRABAR Pwd" (Grabar Password) ".

4_ Presione "OK".

5_ Observara un mensaje de confirmación "¿GRABAR PWD NUEVA HUE.?".

6_ Si Usted esta registrando Datos nuevos, Seleccione "OK" y coloque el Código que le asigno a la persona.

7_ Si Usted desea registrar otro Password, entonces presione "ESC" y coloque el Código que le asigno a la persona.

8_ Seleccionar "OK".

9_ El sistema informara "METER PWD", la persona que será registrada debe digitar el Password de 4 dígitos dos veces.

10_ Presione "OK" si desea guardar los cambios, si no desea guardar los cambios presione "ESC".

11_ Presione "ESC" hasta salir del Menú, si va a registrar más usuarios siga los mismos pasos.

Borrar Datos del Usuario:

1_ Presione "Del User".

2_ Digite el código a Eliminar.

3_ Presione "OK".

Configurar Hora de Reloj:

1_ Presione "Time Set".

2_ Para colocar o realizar los cambios tiene como opciones los teclados de direccionamiento (arriba, abajo) y el teclado numérico.

3_ Presione "OK" si desea guardar los cambios, si no desea guardar los cambios presione "ESC".